

Lyric C1 Wi-Fi Bezpečnostní kamera

HAWCIC1E – Lyric C1 Wi-Fi Bezpečnostní kamera



VLASTNOSTI A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

Snadno ovladatelný kamerový bezpečnostní systém

Chcete vědět, co se děje, když nejste doma ?
Nechcete propásnout nic důležitého ?
Domácí kamera od předního výrobce profesionálních monitorovacích a bezpečnostních systémů je snadnou cestou, jak můžete ohlídat svou domácnost, domácí zvířata a členy rodiny – a to kdykoli a odkudkoli *.

** nejedná se o profesionální monitoring*

Flexibilní a inteligentní výstražný systém

Dvojitá citlivost - záběr kamery lze rozdělit na dvě oblasti, z nichž každá bude jinak citlivá na detekci pohybu.

Inteligentní detekce zvuku – kamera rozpozná spuštění poplachu detektorem CO, kouřovým detektorem nebo požárním hlásičem, a zašle konkrétní zprávu o této události.

Bezpečnostní kamery Lyric C1 Wi-Fi mohou být kromě pohybu aktivovány i zvukem. Citlivost kamery na okolní zvuk lze nastavit v aplikaci Lyric, k dispozici jsou 3 úrovně citlivosti - vysoká, běžná a nízká. Při nastavení detekce zvuku na vysokou citlivost je minimální prahová hodnota, kdy kamera spustí záznam a vyše upozornění, 20 decibel (což odpovídá například zvuku šumění listů).

Pro bližší představu :

- Nízká citlivost na zvuk znamená, že jsou detekovány pouze hlasité zvuky, jako například motocykl nebo kuchyňský robot (80 dB a vyšší).
- Běžná citlivost na zvuk znamená, že jsou detekovány i všední zvuky domácnosti, jako je chladnička, klimatizace nebo nenucený hovor řeč (50 dB a vyšší).
- Vysoká citlivost zvuku detekuje i velmi tiché zvuky, jako je pád špendlíku nebo šeptání (10 dB nebo vyšší).
- Funkce Inteligentní detekce zvuku je ověřena pro případ, kdy je vzdálenost mezi kamerou Lyric C1 a detektorem CO nebo kouřovým detektorem až 10 metrů - a to i v případě, že se kamera nachází v jiné místnosti.

Kamera umí rozeznat většinu detektorů CO, kouřových detektorů a požárních hlásičů.

- Jakmile kamera Lyric C1 detekuje zvuk vydávaný detektorem CO, kouřovým detektorem nebo požárním hlásičem, spustí výstrahu. Následně je do 3-5 minut odeslán e-mail a je zobrazena zpráva v mobilní aplikaci. Přesná doba závisí na vlastnostech domácí Wi-Fi sítě a dalších síťových parametrech (jako je momentální úroveň signálu mobilního zařízení, nebo rychlost připojení Vaší domácnosti k internetu).

V případě využívání funkce Inteligentní detekce zvuku je důležité v mobilní aplikaci Lyric přezkontrolovat nastavení a ujistit se, že je mikrofon kamery zapnutý.

HD rozlišení s kompresí videa H.264

Tato bezpečnostní kamera Vám umožňuje přístup ke shlednutí videa bez ohledu na to, kde se nacházíte. Vysoké rozlišení podrobně vykreslí každý detail. Komprese videa H.264 snižuje velikost přenášeného video souboru. Můžete sledovat živý náhled v HD kvalitě ve Vašem smartphonu nebo tabletu, a to kdekoliv a kdykoliv (v závislosti na pokrytí internetovými a mobilními službami).

Noční vidění pro celodenní monitoring

Díky infračervené technologii Vám kamera poskytne jasný obraz i za velmi slabého světla. Je možné zjistit, že se v detekční oblasti někdo pohybuje, a identifikovat lidskou tvář ve vzdálenosti až 5 metrů.

Podpora mobilních aplikací

Bez ohledu na to, kde se zrovna nacházíte, blízko či daleko, můžete být v kontaktu s Vaší rodinou, návštěvou nebo přáteli pouhým dotykem. Mobilní aplikace podporuje zařízení iPhone, iPad a Android.

SD karta a cloudové úložiště

Bezplatný cloudový úložný prostor až na 24 hodin, a micro SD karta 8 GB dodávaná v balení.

Kamera podporuje SD karty až do velikosti 64 GB.

Lyric C1 Wi-Fi Bezpečnostní kamera

Minimální systémové požadavky pro použití s Wi-Fi:

- router se standardem IEEE 802.11 b/g/n/ac, 2,4 GHz
- Minimální datový tok : 1,33 Mb /s
- Aplikace Lyric pro Android (5+) nebo iOS (9+)

Podpora:

Adresa URL webového portálu pro registraci a nastavení:
getconnected.honeywell.com/

OBSAH BALENÍ

HAWCIC1E

- 1 x Lyric C1 Wi-Fi bezpečnostní kamera
- 1 x napájecí adaptér 5Vdc / 2A (eurozástrčka)
- 1 x 8 GB Micro SD karta
- 1 x nálepka na okno
- stručný návod k připojení
- upevňovací prvky

INSTALACE

- Pouze pro použití v interiéru
- Montáž na stěnu nebo umístění na vodorovnou plochu, např. desku stolu

PARAMETRY PRODUKTU

Jazyková mutace balení HAWCIC1E:

EN, CZ, GK, HU, PL, RO, SK = angličtina, čeština, řečtina, maďarština, polština, rumunština, slovenština

Technické údaje :	
rozměry v mm	63 (Š) x 112 (V) x 46 (H)
hmotnost	kamera + základna: 113g
	kamera samostatně: 85g
video komprese	MPEG-4 (H.264)
napájení	5Vdc / 2A
provozní teplota	0°C – 40°C
kapacita Micro SD karty	až do 64 GB SDXC (doporučená třída 10)
cloudové uložení	bezplatné až na 24 hodin
rozlišení videa	720p HD @ 30 sn./s
rozlišení obrazu	1 MP JPEG
počet oblastí v záběru s nastavitelnou citlivostí	2
detekce pohybu / zvuku	ano / ano
úhel záběru objektivu	135° širokoúhlý
zoom	5x digitální zoom
obousměrná audio komunikace	ano
dosah nočního vidění	5 m
živé video 24/7	ano
zasílání výstrahy na mobilní zařízení	ano
šifrování	256-Bit
režimy provozu doma / mimo domov	ano
Wi-Fi:	IEEE 802.11 b/g/n 2,4GHz
Bluetooth:	BLE 4.0
min. datový tok	1,33 Mb /s

Honeywell

Environmental & Energy Solutions

Honeywell s.r.o.
V parku 2326/18 148 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: +420 242 442 111
www.honeywell.cz

Kancelář Morava :

Jiřího z Poděbrad 29, Šumperk 787 01
Tel.: +420 583 211 404